MB872MP-B에 지원되는 애드온 카드와 케이블

<table>
<tr><th>Brand
브랜드</th><th colspan="2">Add-on Cards
애드온 카드</th><th>Compatible Cables
케이블 모델 번호</th></tr>
<tr><td>Broadcom
(HBA)</td><td>9500-8i
(8 Ports)</td><td>9500-16i</td><td rowspan="3">슬림형 SAS 8 레인 - 2 x OCulink 4 레인 커넥터 케이블
(SFF-8654 8i to 2 x SFF-8611 4i)
핀아웃 다이어그램 다운로드

호환성 검토를 요청하려면 호환성 체크
클릭하시고 사용하고자 하는 케이블의
핀아웃 다이어그램을 보내 주십시오.

호환되는 케이블:
ICY DOCK MB206L-B
Serial Cable SLSP-8X-11X2-0.5M
Serial Cable SLSP-8X-11X2-1M
Micro SATA Cables MIC74-8401
SuperMicro CBL-SAST-0816

주의 1 : 브로드컴 9500 시리즈 펌웨어 페이즈 20 이상 버전에는 알려진 호환성 문제가 있으며, 이로 인해 ICY DOCK NVMe 엔클로저에 연결할 때 드라이브 감지 문제가 발생했습니다. 우리는 현재 브로드컴과 함께 향후 업데이트에 적용될 솔루션을 개발하고 있습니다. 일단, 해결 방안으로, 추후 통지가 있을 때까지 브로드컴 9500 컨트롤러 카드 펌웨어를 페이즈 20 이상 버전으로 업데이트하지 마십시오.

주의 2 : 위에 나열된 웹 사이트는 ICY DOCK 과 제휴되어 있지 않으며 ICY DOCK 의 제품 및 서비스에 대해서만 책임집니다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Broadcom
(MegaRAID)</td><td>9560-8i
(8 Ports)</td><td>9580-8i8e
(8 Ports)
(SFF-8643 only)</td></tr>
<tr><td>9560-16i</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Broadcom
(HBA)</td><td>HBA
9400-8i</td><td>HBA
9400-16i</td><td rowspan="4">Mini-SAS HD 4 레인 - Oculink 4 레인 커넥터 케이블
(SFF-8643 4i to SFF-8611 4i)
핀아웃 다이어그램 다운로드

호환되는 케이블:
Micro SATA Cables RML42-0501

Mini-SAS HD 8 레인 - 2 x Oculink 4 레인 커넥터 케이블
(SFF-8643 8i to 2 x SFF-8611 4i)
핀아웃 다이어그램 다운로드

호환되는 케이블:
Broadcom 05-50062-00 (EOL)

호환성 검토를 요청하려면 호환성 체크
클릭하시고 사용하고자 하는 케이블의
핀아웃 다이어그램을 보내 주십시오.

주의 : 위에 나열된 웹 사이트는 ICY DOCK 과 제휴되어 있지 않으며 ICY DOCK 의 제품 및 서비스에 대해서만 책임집니다.</td></tr>
<tr><td>HBA
9400-8i8e</td><td>HBA
9405W-16i</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Broadcom
(MegaRAID)</td><td>MegaRAID
9440-8i</td><td>MegaRAID
9460-8i</td></tr>
<tr><td>MegaRAID
9460-16i</td><td>MegaRAID
9480-8i8e</td></tr>
</table>

V20241127